NUOVACEVA AUTOMATION

AXT

RADIOCOMANDO PROFESSIONALE PER VERRICELI FORESTALI

PICCOLO E POTENTE

AXT, il nuovo radiocomando a marsupio pensato ad uso esclusivo degli argani forestali, realizzato in conformità alla Norma UNI/EN 17067 che disciplina i requisiti di sicurezza dei radiocomandi per macchine forestali. Nella configurazione standard è dotato di pulsante di avvio, 4 selettori/pulsanti e STOP a fungo con ritenuta. A richiesta è personalizzabile in base alle necessità del cliente, sono presenti tre led di sistema che monitorano lo stato della batteria e della connessione radio. Quest'ultima beneficia dei vantaggi delle più recenti tecnologie di radiocomunicazione, come la gestione automatica delle frequenze in presenza di altri apparecchi radio.

DATI TECNICI

Dimensioni (L x P x A)	120 x 63.5 x 161.5 mm
Peso (inclusa batteria)	≃ 480 g
Portata	Fino a 250 metri
Materiale delle custodie	Nylon caricato UL94 HB
Batteria	NiMH 1,2V – 4300 mAh
Autonomia con batteria carica e servizio continuo	15 ore
Tempo preavviso batteria scarica	Circa 15 minuti
Numero di comandi di servizio e sicurezza	3 (Start, claxon, Stop)
1 comando di STOP (GSS)	PLe Categoria 4 (ISO 13849-1)
Frequenze di lavoro 1	I.S.M. Band 433.050 – 434.790 MHz Potenza massima: 1mW e.r.p.
Frequenze di lavoro 2	I.S.M. Band 434.040 – 434.790 MHz Potenza massima: 10mW e.r.p.
Frequenza di lavoro 3	2.4GHz Potenza massima: 10mW e.r.p.
Buzzer	Interno
Temperatura d'esercizio e di stoccaggio	-25°C - +55°C / -40°C - +85°C
Alimentazione	Batteria singola
Trasmissione Radio	Doppia
LEDs	Link TX, Link RX, Codice errori
Grado di protezione	IP 65

Dettagli

LED DI STATO
Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.

PIN CODE
Utilizzo dell'apparecchiatura al solo personale autorizzato.



DIMENSIONI e peso
Sono molto contenuti, consentono maggior libertà di movimento per l'operatore.

Passaggio cintura
Pratico passante per la cintura.

Batteria e caricabatteria
Rapido carica batterie e batterie NiMh estraibili e ricaricabili di grande autonomia (Litio opzionale).

kit di fornitura

Unità trasmittente, unità ricevente, cintura ergonomica in cuoio, batteria ricaricabile estraibile al NiMH di lunga durata (nella configurazione con batteria al litio opzionale l'autonomia è più che raddoppiata), caricabatterie.

NUOVACEVA AUTOMATION SRL - Via Don Signini, 43 - 28010 - Briga Novarese (NO) - +39 0322 93574 - www.nuovaceva.it / info@nuovaceva.it